

## COMMBOX

Il Commbox RAI è un'unità di controllo che consente di selezionare 3 segnali d'ingresso (2 linee audio e 1 linea telefonica) ed ascoltare in cuffia o Viva Voce il segnale selezionato.

La conversazione telefonica può avvenire con la cornetta telefonica, in Viva Voce con il microfono e l'altoparlante del Box (selezionando il tasto TEL), oppure solo in cuffia con microfono (selezionando il tasto HP-MIC).

Selezionando i tasti A o B viene inviato, invece, in ascolto cuffia e/o speaker il segnale audio proveniente da una matrice a 16 canali selezionabili da tastiera.

Il volume è regolabile da un potenziometro esterno.

L'unità COMMBOX viene fornita con microfono a collo d'oca con attacco XLC/3F e un Alimentatore esterno. Sul fianco dell'unità sono visibili le prese jack 1/4" per Cuffia e Microfono.



### Caratteristiche :

Alimentazione : 15÷24 Vdc

(alimentatore esterno in dotazione)

Dimensioni : 260 x 190 x 140 mm

Materiale : anticorodal satinato nero, serigrafato giallo

Peso : 2 Kg

### Connessioni :

IN: 2 XLR/3F Stereo Bilanc. Elettr.

1 RJ12 da cornetta telefonica

1 SUBD/25F Matrice 16 canali

1 XLC/3M Microfono a collo d'oca

OUT: 1 RJ11 verso cornetta telefonica

1 RCA Linea Microf. Sbilanc.

2 presa jack 1/4" cuffia con microfono



## COMMBOX : schema di collegamento

